



QP Series

Trung tâm báo cháy

Đặc điểm

- Bo trước có thể tháo ra để dễ dàng bảo trì.
- Dễ dàng vệ sinh bo trước để tránh dính bụi.
- Đèn LED sáng mạnh và tuổi thọ cao.
- Tích hợp nguồn 24V và sạc bình.
- Tương thích với hầu hết các loại đầu báo thường.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng độc lập cho mỗi lỗi ngắn/hở mạch.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng độc lập cho lỗi nguồn AC và bình điện.
- Chỉ báo âm thanh và ánh sáng cho lỗi ngắn mạch chuông.
- Tính năng ngắt Buzzer với 3 chế độ vận hành.
- Mạch giám sát chính xác ngõ bình điện.
- Ngắn mạch = Tính năng báo cháy (chọn ứng dụng JUMPER cho nút nhấn khẩn mà không có điện trở) Model QP112
- Chọn chế độ ngày/đêm. (Model. QP212, QP412)
- Hệ thống sẽ trở lại bình thường sau khi trạng thái báo cháy biến mất. (Model. QP212, QP412)
- Tính năng dò lỗi nối đất. (Model. QP212, QP412)
- Ngõ ra lỗi (NO. NC. COM), ngõ ra báo cháy (NO. NC. COM), Ngõ ra Zone (Model. QP212, QP412)
- Ngõ ra nguồn 24V DC cho mạch ngoài (Model QP412)
- Điện trở cuối tuyến có thể được thiết lập từ trung tâm (Model QP412)



QP212



QP112



Thông số kỹ thuật

	1 zone	2 zone	4 zone
Model	QP112	QP212	QP412
Nguồn	220V AC, 50/60Hz *Cũng có loại khác		
Dung lượng pin	24V /1.2Ah		
Ngõ ra dòng tối đa	1 A	1.2 A	2.0 A
Số đầu báo nhiệt kết nối	Không giới hạn *Trừ loại điện tử		
Số đầu báo khói kết nối	20/zone *Horing Lih sản xuất		
Điện trở cuối tuyến	4.7 kΩ		
Chất liệu	1.2mm thép tấm		
Kích thước (H x W x D) mm	203 x 273 x 72		

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158
Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn