

Tủ Điều Khiển Hệ Thống Báo Cháy HORING AH-03312



Thông số kỹ thuật

	32 zone	8 zone	4 zone
Model	AH-03312-32L	AH-03312-8L	AH-03312-4L
Nguồn	220VAC/50Hz hoặc khác		
Điện áp dự phòng	24VDC		
Điện dung battery	24VDC/12Ah	24VDC/7Ah	24VDC/4Ah
Dòng tối đa ngõ ra	2A @ 24VDC		
Số đầu báo nhiệt có thể nối kết	Không giới hạn (trừ loại điện từ)		
Số đầu báo khói có thể nối kết	30 đầu/zone, loại đầu Horing		
Số chuông tối đa @25mA	40 cái, mỗi mạch chuông		
Điện trở cuối tuyến	4.7kΩ mỗi zone		
Vật liệu	Thép dày 1.2mm		
Kích thước	550mm (cao) 400mm (rộng) 105mm (sâu)	370mm (cao) 340mm (rộng) 135mm (sâu)	320mm (cao) 250mm (rộng) 130mm (sâu)

Tổng quát

Các tủ điều khiển hệ thống báo cháy này ứng dụng thích hợp cho các công trình có kích thước vừa và nhỏ, có thể chọn loại 32 zone, 8 zone hoặc 4 zone. Được thiết kế với mẫu mã đẹp, độ tin cậy và chất lượng cao theo tiêu chuẩn EN-54, phần 2 và 3.

Các đặc điểm tùy chọn

- Ngõ ra dùng cho phương tiện chữa cháy, chỉ kích hoạt khi có 2 zone báo động.
- Màn hình LCD (2x20) gồm bàn phím với vài chức năng đơn giản.

Đặc điểm thiết bị

- Có đèn LED giám sát nguồn (điện áp bình thường, thấp, cao).
- Chức năng không cho phép/không cho phép auto-dailer.
- Giám sát tất cả các ngõ ra/ngõ vào.
- Hiển thị trạng thái hở mạch, ngắn mạch, và đầu báo bị tháo gỡ.
- Giám sát lỗi nền và lỗi PCB Link.
- Các cầu chì có thể reset được, tự động ngắt nguồn để bảo vệ mạch.
- Các ngõ ra mạch chuông kép, định mức mỗi mạch 1A @ 24VDC
- Mỗi mạch có ngõ ra riêng để nối kết với hiển thị phụ.
- Tự động giám sát hở mạch, ngắn mạch bình battery.
- Có thể cho phép/không cho phép các zone sửa chữa (bảo trì) đơn giản.
- Công tắc trên bo mạch cho phép kích hoạt tại bo mạch (chỉ riêng loại 8 zone và 4 zone).
- Bình battery tự sạc.
- Có đèn hiển thị "test".

Nhà phân phối tại Việt Nam: