



AH-03127-BS



AH-03127-S

# AH-03127

Còi - Đèn chớp

## Tổng quan

Thiết bị còi-đèn này được thiết kế dùng với hệ thống báo cháy, hệ thống an ninh và hệ thống thông tin công nghiệp. Còi và đèn kết hợp cung cấp một cảnh báo thính-thị phù hợp cho những nơi cần phát ra báo động với âm thanh lớn và đèn chỉ báo có thể thấy được.

## Đặc điểm

- Tùy chọn 32 tín hiệu âm thanh bằng cách chỉnh công tắc Dip switch.
- Ngõ ra âm thanh lớn với dòng tiêu thụ thấp.
- Đèn công suất cao phát ra ánh sáng tối đa.
- Điều khiển âm lượng tiêu chuẩn.
- Hai thiết lập ngõ kết nối VÀO và RA dễ dàng cho việc lắp đặt.

## Thông số kỹ thuật

Model	AH-03127-S	AH-03127-BS
Điện thế	24V DC	
Dòng tiêu thụ 24V DC (âm 3)	14.5mA	
Ngõ ra âm thanh 24V DC dB (A) ở khoảng cách 1m	Tối đa 114	
Điều khiển âm lượng	Cân chỉnh từ 0 đến -20dB	
Bảo vệ xâm nhập	IP44	
Nhiệt độ môi trường	-25°C ~ +80°C	
Chất liệu	Nhựa ABS	
Kích thước	92.5mm(Dia.) x 94mm(H)	92.5mm(Dia.) x 110mm(H)
Trọng lượng	254g	278g

## Thông tin đặt hàng

AH-03127-S	Còi điện
AH-03127-BS	Còi-đèn chớp

EN54  

506e/02/03

Nhà phân phối tại Việt Nam:

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO**



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: <http://vietbaopccc.com.vn>