


AH-0014

Đầu báo lửa



Đầu báo có góc cảm biến rộng để dò tia cực tím yếu một cách nhanh chóng để phát xuất từ lửa. để ứng gì với ánh sáng phòng, tia hồng ngoại đến lửa.

Ứng dụng hết với trần nhà cao: nhà hát, phòng tập thể hình, phòng họp, phòng họp, hoặc nhà kho ...

Ứng dụng nơi mà dễ bốc lửa: những nơi chứa những hàng hóa dễ cháy, cây xăng, xí nghiệp, phóng cơ khí ...

Ứng dụng nơi thông thoáng: chợ trời, sân ga, hành lang khách sạn, kho tòa nhà... (những nơi mà khói và nhiệt không thể tụ lại trong khoảng thời gian cháy)

Ứng dụng nơi khác: đường hầm, phòng máy tính

Ứng dụng đặt ở những nơi thoáng, không bị vật cản.

Ứng dụng gắn đèn thủy ngân, đèn halogen và đèn khử trùng.

Ứng dụng áp dụng có tia lửa hàn và khu vực bức xạ.

Model	AH-0014		
Loại	2-dây	3-dây	4-dây
Tiếp điểm báo cháy	N/A	N/A	0.8A @30V DC 0.4A @125V AC
Điện thế	12 ~ 30V DC		
Dòng báo cháy @24V DC 470Ω	35mA	35mA	30mA
Dòng chờ	45μA		
Loại cảm biến	tia cực tím		
Góc cảm biến	120°		
Mức độ cảm biến	Nó có thể dò lửa cao 15mm ở khoảng cách 3m		
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C		
Chất liệu	Nhựa chống cháy		
Kích thước	111mm(Dia.) x 47mm(H)		
Trọng lượng	Khoảng 170g		
Màu sắc	Trắng		